

Dipolo Attivo UHF 12/24 Volt

SIGMA PWR HD

Sigma



Dipolo attivo di banda UHF serie Sigma.
Perfetto per aree con segnale basso grazie all'alto
guadagno e alla bassa figura di rumore.
Se non alimentato lascia passare il segnale.



Caratteristiche principali

- Banda UHF
- Alto guadagno
- Bassa figura di rumore
- Basso consumo
- Alimentazione multivoltaggio (12-24V)
- Automatic Passive Switch (senza alimentazione viene garantito il passaggio del segnale RF)
- Installazione facile e veloce

SIGMA PWR HD		
Codice Fracarro		213204
Banda UHF		
Banda di funzionamento	MHz	470 ÷ 862
Guadagno Massimo (alimentato)	dB	17
Return loss	dB	10
Figura di Rumore	dB	2
Livello d'uscita massimo (IM3 -35dBc 2 tones) Segnale Digitale Terrestre	dBµV	110
Caratteristiche principali		
Tensione di alimentazione	V	12/24
Consumo massimo	mA	26
Connettore	tipo	F
Dimensioni	mm	457 x 131 x h 54
Temperatura di funzionamento	°C	-25 +55
Peso	Gr.	370

Codice Fracarro	Articolo	Imballo	Codice EAN	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
				Pz	mm	Kg	Kg
213204	SIGMA PWR HD	Singolo	8016978087709	1	477 x 137 x h57	0,37	0,51



SIGMA PWR HD + PSU200R

Se usato in combinazione con l'alimentatore dedicato PSU200R, consente di regolare il guadagno agendo sull'alimentatore.

Nell'esempio sono evidenziate le possibilità di regolazione con l'utilizzo su una Sigma 6HD.

